







		AC-20	AC-40 (レベルメーター式)	DAC-20	AC-1000	AC-40SP (レベルメーター式)	AC-1200A
							
有効柵線距離	1段張り	2500m	2500m	2000m	5000m	5000m	12000m
	2段張り	1250m	1250m	1000m	2500m	2500m	6000m
	3段張り	833m	833m	667m	1667m	1667m	4000m
	4段張り	625m	625m	500m	1250m	1250m	3000m
	5段張り	500m	500m	400m	1000m	1000m	2400m
出力電圧(無負荷時)		8500V	8500V	8500V	9000V	9000V	10000V
電源	アルカリ単1電池	—	—	—	—	—	—
	12Vバッテリー	—	—	○	—	—	—
	AC-100V	○	○	○	○	○	○
設置場所	屋外	—	—	—	—	—	—
	屋内	○	○	○	○	○	○
出力動作切替え	切	○	○	○	○	○	○
	連続	○	○	○	○	○	○
	夜間	○	○	○	○	○	○
	昼間	—	—	—	—	—	—
出力確認	ネオンランプ	○	—	○	○	—	—
	LED表示	—	○	—	—	○	○
	レベルメーター LED5段階	—	○	—	—	○	—
	レベルメーター LED4段階	—	○	—	—	○	—
光センサー		○	○	○	○	○	○
電池残量		—	—	—	—	—	—
サイズ	高さ	11.0cm	11.0cm	11.0cm	11.0cm	11.0cm	22.5cm
	幅	20.0cm	20.0cm	20.0cm	20.0cm	20.0cm	28.4cm
	奥行	21.5cm	21.5cm	21.5cm	21.5cm	21.5cm	14.5cm
重量(付属品除く)		3.0kg	3.0kg	3.0kg	3.0kg	3.0kg	3.9kg
消費電力		60Hz/6.0W 50Hz/4.6W	60Hz/6.1W 50Hz/4.7W	60Hz/7.7W 50Hz/5.8W	60Hz/6.5W 50Hz/5.4W	60Hz/6.5W 50Hz/5.4W	60Hz/11.3W 50Hz/9.0W
付属品		コンセント式漏電遮断器 ヒューズ1A(2本) アース棒30型 注意表示板(2枚) 取扱説明書 保証書/登録カード	コンセント式漏電遮断器 ヒューズ1A(2本) アース棒30型 注意表示板(2枚) 取扱説明書 保証書/登録カード	コンセント式漏電遮断器 バッテリーコード ヒューズ1A(2本) アース棒30型 注意表示板(2枚) 取扱説明書 保証書/登録カード	コンセント式漏電遮断器 ヒューズ1A(2本) アース棒30型 注意表示板(2枚) 取扱説明書 保証書/登録カード	コンセント式漏電遮断器 ヒューズ1A(2本) アース棒30型 注意表示板(2枚) 取扱説明書 保証書/登録カード	コンセント式漏電遮断器 ヒューズ1A(2本) アース棒45型 注意表示板(2枚) 取扱説明書 保証書/登録カード