

		AC-20	AC-40 (レベルメーター式)	AC-1000	AC-40SP (レベルメーター式)	AC-1200A	DAC-20
盗難補償		盗難補償付	盗難補償付	盗難補償付	盗難補償付	盗難補償付	盗難補償付
有効柵線距離	1段張り	2500m	2500m	5000m	5000m	12000m	2000m
	2段張り	1250m	1250m	2500m	2500m	6000m	1000m
	3段張り	833m	833m	1667m	1667m	4000m	667m
	4段張り	625m	625m	1250m	1250m	3000m	500m
	5段張り	500m	500m	1000m	1000m	2400m	400m
出力電圧(無負荷時)		8500V	8500V	9000V	9000V	10000V	8500V
電源	アルカリ単1電池	—	—	—	—	—	—
	12V/バッテリー	—	—	—	—	—	○
	AC-100V	○	○	○	○	○	○
設置場所	屋外	—	—	—	—	—	—
	屋内	○	○	○	○	○	○
出力動作切替え	切	○	○	○	○	○	○
	連続	○	○	○	○	○	○
	夜間出力	○	○	○	○	○	○
	昼間出力	—	—	—	—	—	—
出力確認	LED表示	—	○	—	○	2段階(良好/点検)	—
	ネオンランプ	○	—	○	—	—	○
	レベルメーター LED5段階	—	○	—	○	—	—
	レベルメーター LED4段階	—	—	—	—	—	—
光センサー		○	○	○	○	○	○
電池残量		—	—	—	—	—	—
サイズ	高さ(約)	145mm	145mm	145mm	145mm	221mm	145mm
	幅(約)	200mm	200mm	200mm	200mm	284mm	200mm
	奥行(約)	222mm	222mm	222mm	222mm	158mm	222mm
重量(約)		3.1kg	3.2kg	3.1kg	3.2kg	4.2kg	3.1kg
消費電力		50Hz/6.0W 60Hz/4.6W	50Hz/6.1W 60Hz/4.7W	50Hz/6.5W 60Hz/5.4W	50Hz/6.5W 60Hz/5.4W	50Hz/11.3W 60Hz/9.0W	50Hz/7.7W 60Hz/5.8W
付属品		コンセント式漏電遮断器 ヒューズ1A(2本) アース棒30型 注意表示板(2枚) 取扱説明書 保証書/登録カード	コンセント式漏電遮断器 ヒューズ1A(2本) アース棒30型 注意表示板(2枚) 取扱説明書 保証書/登録カード	コンセント式漏電遮断器 ヒューズ1A(2本) アース棒30型 注意表示板(2枚) 取扱説明書 保証書/登録カード	コンセント式漏電遮断器 ヒューズ1A(2本) アース棒30型 注意表示板(2枚) 取扱説明書 保証書/登録カード	コンセント式漏電遮断器 ヒューズ1A(2本) アース棒45型 注意表示板(2枚) 取扱説明書 保証書/登録カード	コンセント式漏電遮断器 バッテリーコード ヒューズ1A(2本) アース棒30型 注意表示板(2枚) 取扱説明書 保証書/登録カード
掲載ページ		40ページ	40ページ	41ページ	41ページ	42ページ	42ページ